

GP[®] 充電寶 9V POWERBANK[®]

說明書

充電時間

GP 鎳氫 (NiMH)	型號	電壓	容量 (mAh)	充電時間 (1至2粒)
	9V	7.2 / 8.4V	170	~ 10 (小時)
			150	~ 8 (小時)

圖3

規格

插頭	輸入電壓(伏)	輸出電壓(伏)	正常充電電流
GS	AC 230V ~ 50Hz	DC 9.8V x 2	24mA
BS	AC 230V ~ 50Hz		
UL	AC 120V ~ 60Hz		

01030K803

充電說明

- 1) 2組獨立充電管道，每次可替1或2粒GP鎳氫或鎳鎘9V充電電池充電。(圖1)
- 2) 此充電器只適合鎳氫或鎳鎘9V充電電池，切勿把不同種類、型號、容量或品牌的電池同時充電。
- 3) 把GP鎳氫/鎳鎘9V充電電池按照(+/-)極正確位置放入充電槽內，避免倒充。(圖2)
- 4) 把GP充電寶9V直接接駁AC電源。
- 5) 充電進行時LED燈會亮起綠燈，並會持續發亮，直至拔掉電源或取出電池。
- 6) 為確保電池已充滿，請參照充電時間表。(圖3)
- 7) 充電完畢後，請把GP充電寶9V與電源分開，然後取出電池使用。



圖1



圖2

為達最佳充電效果及安全保障，必須將GP充電寶9V與GP鎳氫或鎳鎘9V充電電池配合使用。

注意事項

- 1) 使用全新的充電電池前，請重複充電及放電2-3次，以確保電池達致最佳狀態，若電池於使用前已儲存一段長時間，請重新充電後才使用。
- 2) 如電子器材將擱置一段時間，應該把充電電池取出。
- 3) 充電時，充電電池發出微熱乃屬正常；充電完畢後，電池溫度將漸漸回復至正常室溫。
- 4) 充電器運作溫度：0~45°C
充電電池儲存溫度：-20~35°C

安全須知

- 1) 充電器只適用於鎳氫或鎳鎘9V充電電池，其他種類電池(如鹼性電池)可能會引起電池爆裂，造成嚴重後果。
- 2) 切勿同時把不同種類、型號、容量或品牌的電池充電。
- 3) 切勿將充電器及充電電池弄濕、棄於火中或拆開。
- 4) 切勿將電池短路。
- 5) 此充電器只適合於室內使用，切勿暴露於潮濕、下雪或其他惡劣的環境中。
- 6) 如需清潔或檢查充電器，必須先將充電器與電源分開。